

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

Pro barevný led pásek
Xiaomi Yeelight Berge



Ovládání

- Pro ovládání pásku spusťte aplikaci „MiHome“
- Vyberte možnost „Yeelight Lightstrip“
- Zobrazí se Vám ovládací pole



- Klouzání prstu nahoru nebo dolů po obrazovce přidáváte či ubíráte jas
- Klouzání prstu doleva nebo doprava po obrazovce měníte teplotu světla

Bezpečnostní pokyny a informace

- Před použitím tohoto výrobku zkontrolujte napájení, které mu má být zařízení dodáno. Nesrovnalosti napětí mohou způsobit poškození produktu a nebezpečí požáru.
- LED modul není vyměnitelný.
- Světelný výkon generuje teplo, takže je nutno zajistit vzduchové větrání pro chlazení světelného pásku.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

1. Nepovolená oprava, zneužití, rušení jiným zařízením, zanedbání, špatné zacházení, modifikace, ignorování bezpečnostních, informačních štítků a bezpečnostních pokynů.
2. Vypršení záruční lhůty.
3. Použitím nesprávného napětí, použitím vlastního adaptéru, vystavení nevhodného prostředí, které nespĺňuje podmínky provozu, což vede k poruše výrobku.

Základní parametry:

Model: YLDD01YL
Barvy: RGB
Životnost 25000 hodin
Operační systém: Android i IOS
Wifi připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 B/G/N 2,4 GHz
Maximální teploty prostředí: -10 až 40 °C
Vlhkost prostředí: 0% - 85%
Napětí: 100-240 V, ~50/60 Hz, 0,5 A
Výkon: 12 Wt (60 x 0,2 prvků)



- Vybráním položky „Power“ pásek pomocí telefonu vypnete/zapnete.
- Vybráním položky „Scene“ se Vám zobrazí možnosti, které Vám usnadní přepínání na nejoblíbenější jas a barvu pásku.
- Položka „Hue“ - přepíná mezi různými odstíny jedné barvy, posouváním doleva či doprava vybíráte barvu, jejichž odstíny se budou měnit.


Návod k použití:

Instalace


- Složte zařízení (připojte kabel s nabíjením k led pásku)
- Po připojení pásek zapněte.

Začínáme

- Pro ovládání pásku přes mobilní telefon si musíte stáhnout aplikaci MiHome
- Aplikaci MiHome naleznete v Google Play obchodě



- Po stažení aplikace, aplikaci spusťte, v pravém horním rohu vyberte možnost „+“ neboli přidat zařízení



- Položka „White“ - zapnutí bílého světla, posouváním doleva či doprava nastavíte teplotu bílého světla
- Položka „Flow“ - spustí postupnou změnu barev, posunutím doleva či doprava se mění rychlost přepínání barev
- Další možnou položkou jsou 3 tečky v horním pravém rohu neboli položka Menu
- V položce Menu můžete nastavit za jak dlouho se má žpásek vypnout (Sleep timer), nastavit pásek podle svého (Setting), nebo nastavit přesný čas vypnutí a zapnutí nebo opakování (Schedules)

Společnost Servatech s.r.o. tímto prohlašuje, že všechna jím prodávaná zařízení značek APPLE, BLACKVIEW, DOOGEE, KEN XIN DA, OUKITEL, ONEPLUS, UHANS, ULEPHONE, XIAOMI jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovením Směrnice 1999/5/ES a 2014/53/EU.

Dovozce produktů značek
DOOGEE, BLACKVIEW, OUKITEL, APPLE, KEN XIN DA,
XIAOMI, ONEPLUS, UHANS, ULEPHONE
do ČR a SR - Servatech s.r.o.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD JE BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM
TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYŇŮ.



- Pro připojení náramku a jeho ovládání musíte mít dostupnou WiFi



- Pokud se pásek automaticky nesynchronizoval zvolte možnost „Manual add“ a dále vyberte v seznamu „Yeelight Lightstrip“. Pokud se Vám i přesto zařízení nesynchronizovalo je třeba pásek zresetovat

- Reset pásku: Odpojte napájecí adaptér, stiskněte tlačítko a tlačítko napájení a vypínač po dobu 5 sekund, a když svítí pásku - červená, zelená, modrá, uvolněte tlačítko. Pokud indikátor změní barvu na žlutou, znamená to, že reset byl úspěšný.